

Set-top box XDOME

HD.1000NC



Primo ed Unico! Ricevitore satellitare, compatibile con l'offerta SKY Italia e tutte le altre offerte disponibili.
Il centro del tuo mondo digitale*

>> **FUNZIONALITÀ E FACILITÀ D'USO SENZA PRECEDENTI, UNICO PER LE SUE CARATTERISTICHE**

XDOME™ HD-1000NC integra in un unico prodotto le funzionalità di più ricevitori digitali, le componenti principali del prodotto sono infatti la possibilità di ricevere i segnali digitali satellitari e terrestri in alta definizione attraverso l'uscita video digitale HDMI.

Ma quello che rende realmente esclusivo l'XDOME HD 1000NC, è la compatibilità con l'offerta SKY Italia* grazie alla presenza di un lettore smartcard NDS Videoguard ufficiale, che rende l'HD 1000NC attualmente l'unico decoder indipendente in commercio, certificato per questa piattaforma. La presenza di un lettore common interface completa la dotazione, rendendo così possibile

>> **UN SOLO TELECOMANDO PER TUTTE LE OFFERTE**

l'utilizzo di CAM quali: SmarCAM, Conax, Nagravision, Viaccess, Irdeto ed altre ancora ed ecco come l'XDOME l'HD 1000NC diventa di fatto compatibile con molte delle altre offerte attualmente disponibili su digitale terrestre e satellite quali Mediaset, LA7, Conto TV.

XDOME™ HD-1000NC è l'integrazione di tante funzionalità in un unico prodotto, compatto, elegante e dalla straordinaria facilità d'uso: tutte le offerte sono controllabili con un solo telecomando in modo semplice e guidato.

* Vedi note sul retro del dépliant.

LA RIVOLUZIONE SI FA STRADA, CHANGE YOUR LIFE

XDOME

Set-top box XDOME



Caratteristiche Tecniche HD-1000NC

Lettore Smart Card integrato:

NDS Videoguard Ufficiale compatibile con l'offerta SKY Italia*

Slot Common Interface compatibile:

Smar Cam, Samsung Cam, per canali a pagamento terrestri, Viaccess, Irdeto, Conax, Nagravision, Cryptoworks, etc.

Ricezione

DVB-S, DVB-S2, DVB-T

Compatibile con impianti:

Monofeed, dual feed, motorizzati e SCR UNICABLE dotati di LNB tipo SCR-Uncable

Uscite Video:

Digitale HDMI
Component YPBPR
Scart (CVBS, Y/C, RGB)
Scart VCR (CVBS, RGB)
Composito RCA

Uscite Audio:

Digitale SPDIF Ottica
Stereo Analogica RCA

Porte di comunicazione

Una porta USB

Comandi LNB:

22kHz \pm 4kHz Tone, DiSEqC 1.0, 1.2 (USALS)

Standard Video:

DVB S, DVB S2, DVB-T

Video decoding:

ISO/IEC 13818-2(MPEG2 video) Main and High Profile to High Level, VC-1 Simple, main and Advanced profile @ Level 3, ISO/IEC 14496-10(MPEG Part 10, H.264/AVC) Main and High Profile to Level 4.1

Definizione Video:

1080i, 720p, 576p, 576i

Formati Video:

4:3, 16:9, Letter box

Audio Decoding:

MPEG 1 Layer I, Layer II e Layer III, MPEG 2, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC LC, AAC LC+SBR Level2, AAC+ Level 2 e Level 4, Window Media Audio(WMA)

Numero canali memorizzabili:

5000 canali (1000 Terrestri, 4000 Satellitari)

OSD:

Menu grafico animato

Frequenza Ingresso SAT:

950-2150Mhz, livello -25 a -69 dBm, impedenza 75 Ohm, modulazione DVB-S2 - conforme alle EN302 307, DVB-S - conforme alle EN300 421, DVB-S2 : 10~30MBAud e DVB-S : 2~45MBAud

Connettori Ingresso/uscita Satellite:

Connettori F LNB IN/OUT(DVBS/DVBS2) 1 Input e 1 Output, alimentazione LNB 18.3V/13.3Vdc, Max.500mA, protezione dalle sovratensioni, Symbol Rate: 2~45MBAud

Frequenza Ingresso segnale Terrestre:

174MHz ~ 230MHz e 470MHz ~ 862MHz, livello -10 a -70 dBm, impedenza 75Ohm, modulazione OFDM(DVB-T) conforme alle EN 300 744

Connettori Ingresso/uscita Antenna Terrestre:

Connettori antenna terrestre In/Out, tipo Loop Through

Alimentazione:

Alimentatore interno AC 90~250, 50/60Hz

Dotazione:

Telecomando, manuale Italiano, cavo HDMI, cavo SCART, cavo Composito.

Dimensioni e Peso:

310 x 237 x 60(mm), 1,10 Kg

*Il prodotto è compatibile con l'offerta SKY con alcune limitazioni. Il Decoder non fornisce i servizi interattivi di Sky come ad esempio: i cd. "mosaici" (cioè le schermate che consentono la divisione dello schermo in diverse finestre, ciascuna selezionabile, come nel caso di Sky TG 24 e del servizio "Sport Interactive"); i servizi di scommesse on-line di Sky; l'EPC settimanale di SKY (cioè l'applicazione interattiva che consente di consultare anticipatamente la programmazione dei canali offerti da Sky e di altri canali accessibili mediante il decoder), nonché i messaggi b-mail ed OSD (cioè le funzioni di messaggistica all'abbonato offerte da Sky). L'acquisto di eventi in pay per view potrebbe risentire della indisponibilità dei servizi interattivi di SKY ed è allo stato possibile solo attraverso chiamata telefonica al numero SKY 199 100 200 (verificare i costi di chiamata sulla guida SKY). Il servizio di assistenza è fornito direttamente dalla XDOME S.r.l. attraverso il numero telefonico a pagamento 899 199 080 (il costo del servizio è pari a 0,624 IVA compresa da telefoni di rete fissa al minuto per un massimo di 20 minuti).

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso, Tutti i diritti sono riservati. Tutti i marchi e nomi menzionati appartengono ai legittimi proprietari.

www.plasmapan.org / Tel. 3351448229

XDOME

Via Louis Braille, 18
48100 Fornace Zarattini
(RA) Italy

899 199080

www.xdome.it

il costo del servizio è pari a 0,624 IVA compresa da telefoni di rete fissa